

## GSM ALARM / HLÁSIČ

## Horus 07

**GSM ZABEZPEČENÍ PRO DŮM, CHATU, FIRMU ...**

GSM Alarm houká, prozvání, odesílá SMS, telefonuje.  
Umožňuje připojit libovolné senzory na 4 zabezpečovací okruhy

**ZASTŘEŽENÍ A ODSŤŘEŽENÍ OBJEKTU**

pouhým přiblížením bezkontaktní ID karty do dosahu čtecího zařízení instalovaného v objektu dojde k zastřežení / odstřežení

**SPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČŮ SMS ZPRÁVOU**

kotel, termostat, sauna, bazén, vířivka, klimatizace, světla ...  
Kontroluje stav spotřebiče zapnuto / vypnuto

**OTEVÍRÁNÍ VRAT A BRÁNY PROZVONĚNÍM**

Ize využít i pro spínání spotřebiče prozvoněním



**DÁLKOVÁ KONTROLA A REGULACE**

umožňuje připojit topení, saunu, bazén ...

**GSM ALARM S DOHLEDEM** zasílá pravidelné hlášení o svém stavu  
informuje při nízkém kreditu, hlásí výpadek a obnovení napájení



GSM síť



Pohybový senzor



Dveřní, okenní kontakty



Detektor kouře



Teploměr



Dvojitý výkonový výstup



Siréna



Čtečka bezkontaktních čipů



Bezkontaktní čipy



GSM alarm / hlásič GC 073 510H je vybaven digitální sběrnici. Tato sběrnice umožňuje připojit až 10 teploměrů, čtečku čipových klíčů nebo čtečku bezkontaktních ID čipů pro odstřežení a zastřežení alarmu. Dále sběrnice umožňuje připojit převodníky analogových veličin, které umožňují rozšířit počet vstupů.

Může pracovat ve dvou různých pracovních režimech - buď jako GSM alarm nebo jako GSM hlásič. V režimu alarmu plní funkci klasického zabezpečovacího systému, ve funkci hlásiče může kromě hlídání hodnot a stavů také dálkově ovládat různá zařízení.

### Funkce v režimu GSM Alarmu / hlásiče

	GC 073 510 H	
	v režimu alarmu	v režimu hlásiče
Alarmový vstup - zabezpečovací okruh okamžitý	ANO 2x	x
Alarmový vstup - zabezpečovací okruh se zpožděním	ANO	x
Alarmový vstup stále aktivní	ANO 2x	ANO 5x
Vstup přepínače pro zastřežení / odstřežení	x	x
Vstupní sběrnice pro připojení teploměrů, analogových vstupů, čipových klíčů a bezkontaktních karet	ANO	ANO
Výstup pro spínání spotřebičů prozvoněním (např. otevírání brány)	x	ANO
Výstup pro spínání spotřebičů SMS zprávou	x	ANO
Výstup pro indikační LED diodu	ANO	x
Výstup pro externí / interní sirénu	ANO	x

### Technické parametry

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Ovládání	SMS, prozvoněním
Napájení	12 - 24 V ss
Přiklon klid / maximum	<10mA / 200mA při 12 V
Teploty pro GSM	-20 až +55 °C
Teploty ostatní	-40 až +85 °C
Rozměry	70 x 70 x 31 mm
Box	plast
Krytí	IP 20

### Příslušenství dodávané v sestavě

GC 073 510H	GSM alarm / hlásič
SA 012 605	Síťový adaptér 230V / 12V 600mA
ED 001 005	GSM Anténa přímá
CB 102 006	Konektor micro-fit, 10 PIN (12 PIN)

### Ostatní příslušenství

ED 001 001	GSM anténa prutová
ED 060 602	Siréna vnitřní
ED 060 403	Detektor pohybu
ED 060 400	Okenní a dveřní magnetické spínače
ED 060 406	Detektor plynů
ED 060 408	Detektor požáru
ED 050 300	Dvojitý reléový výstup pro spínání síťových spotřebičů 230V / 5A
CB 170 020	kabel mini USB pro konfiguraci zařízení z PC

### Instalace, konfigurace, ovládání

GSM alarm / hlásič lze objednat u autorizovaných prodejců firmy LEVEL, kteří zařízení instalují. Zařízení je dodáváno se základní konfigurací, kterou lze upravit podle potřeb zákazníka.

GSM alarm / hlásič lze konfigurovat a ovládat mobilním telefonem, prostřednictvím PC s kabelem, s modemem nebo přes internet. Čtení reportu na PC.

Alarmy je možno zasílat na vlastní mobilní telefon, nebo přímo na bezpečnostní agenturu zajišťující střežení a výjezdy.

Záruční doba 2 roky, pozáruční servis 10 let.

# LEVEL®

LEVEL s.r.o., Česká republika  
Plhovská 1997, 547 01 Náchod  
tel.: + 420 491 44 66 11  
fax: + 420 491 44 66 44  
http: www.levelna.cz  
e-mail: level@levelna.cz